

NOVA AR-15/45



產品特色:

- ★ 語音提示功能
- ★ 99 個記憶頻道, 採用鎖相環頻率合成, 微電腦控制, 功能表簡捷, 操作方便
- ★ LCD 顯示螢幕背光便於暗處操作
- ★ 功能齊備, 時尚外型小巧輕便; 堅固耐用, 性能穩定; 大容量原裝電池, 使用時間長; 音質清楚, 輕鬆通話
- ★ 省電功能, 延長電池的使用時間
- ★ 耳機/話筒/車充插孔, 方便接聽與通話並進行充電

標準配件: 7.2V 1100mAh 鎳氫電池 · 充電座 · 天線 · 背夾 · 中文說明書

一般規格

頻率範圍	144.00-146.00MHz/ 420.00~470.00MHZ
額定電壓	DC 7.2V
記憶頻道	99 個頻道
頻道間隔	25K
天線阻抗	50Ω
工作方式	同頻單工或異頻單工
接地方式	負極
體積	100*50*28mm

發射部份

輸出功率	5W
調製方式	FM(F3E)
最大偏頻	± 5KHz
殘波輻射	60Db
音頻響應	300Hz-3KHz
發射電流	≤6000mA

接收部份

靈敏度	0.16 μV
靜噪靈敏度	0.2 μV
互調抗干擾	50Db
音頻功率	≥ 300mW
接收電流	≤ 100mA
靜噪守候	20mA