



THE BIKE LIGHT REDEFINED

全路視 路況全看清 : RX5

最高 55 Lux 亮度

恆亮模式最長23小時

2小時緊急照明

5公尺寬, 60公尺遠照明

日行燈輔助



全系列高效能車燈

特點:



180度超廣角照明, 照亮路況及角落

5公尺寬, 60公尺遠長距離均勻佈光, 遠近都清楚

電量非常低時, 提供額外2小時夜間警示燈

日行燈: 增加日間或霧中行車安全

截止線設計符合德國規範*1

極光55Lux, 強光30 Lux, 省電12 Lux

全新O'FIT燈座: 快速安裝, 穩固不跳車, 適用多種管徑*2



50公尺戶外實照

攝影條件: f/5.6, 1 秒., ISO-1600

規格:

- ◆ 4種型號
- ◆ 使用4顆AA電池(未附), 標準鹼性或充電電池
- ◆ 1顆CREE高功率LED, ROXIM 180度高效超廣角反射杯技術
- ◆ 電池狀態指示
- ◆ 大小: 寬: 63mm, 高: 50mm, 長: 125mm
- ◆ 重量: 燈 + 固定座: 150g, 電池*3: 120g
- ◆ 配件: MB-10A固定座適用22mm ~ 35mm管徑把手
- ◆ 顏色: 酷黑 或 鈦銀

特 性			RX5 型號			
模 式	亮 度	使用時間	Premium	Cruise	Ranger	Speed
極 光	55 LUX	6 小時	●	●	●	●
強 光	30 LUX	9.5 小時	●	●	●	●
省 電	12 LUX	23 小時	—	—	—	●
警 示 燈		45 小時	白色	琥珀色	紅/藍閃爍	—
強光 + 警示燈	30 LUX	8 小時	●	●	●	—
省電 + 警示燈	12 LUX	15.5 小時	●	●	●	—

● : 有 — : 無



MB-10A O'FIT 燈座

- ⊕ 適合 22mm ~ 35mm 管徑的把手
- ⊕ 免工具
- ⊕ 安裝簡易快速，一拉一扣就鎖緊
- ⊕ 整合的軟墊不會刮傷把手，也不怕找不到軟墊
- ⊕ 可調整左右角度

注意:

- *1: RX5 Ranger型號有紅.藍閃燈功能,不支援德國規範 請注意當地法律可否使用
- *2: 適合 22mm ~ 35mm 管徑的把手
- *3: 建議使用充電電池，電池規格: SONY 2700mAh Ni-MH HR6. 使用時間會因電池規格、使用狀態及充電程度有所不同

更多產品訊息請參考我們的官方網站: <http://www.roxim.net/>

ROXIM TECHNOLOGIES, INC.

電話: (02) 8671-1688

傳真: (02) 8671-7388

地址: 台北縣三峽鎮介壽路一段388巷5號

祐泰科技股份有限公司

台灣網站: www.roxim.com.tw

全球網站: www.roxim.net